

Fiche de données de sécurité du produit

IM-30

Revision
February 2020

Appellation commerciale du produit IM-30

Company Identification

Informations du fabricant Quadient Technologies Netherlands BV
De Tijen 3
9201 BX Drachten
The Netherlands

Coordonnées du contact local Quadient Technologies Netherlands BV
De Tijen 3
9201 BX Drachten
The Netherlands
Phone: +31 (512) 589 300

Informations environnementales

| Dimensions du produit | Profondeur | Largeur | Hauteur |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 997 mm (39,3 inch) | 566 mm (22,3 inch) | 321 mm (12,6 inch) |
| Poids du produit | 66 kg (145,2 lbs) | | |

| (considérations environnementales) | Humidité relative (%) | Température ambiante (°C) |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Stockage * | 30% rH to 80 % rH | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) |
| Fonctionnement * | 30% rH to 80 % rH | 10°C to 25°C (50°F to 77°F) |

*Humidité relative, sans condensation.

Fournitures

| Nom du produit | Code d'article Quadient | Fiche de données de sécurité de fourniture |
|----------------|-------------------------|--|
| - | - | - |

Informations électriques

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Tension de secteur (V) | 100V +6/-10% | 115V +6/-10% | 220-240V +6/-10% |
| Courant de phase (A) | 2,1 | 2,2 | 0 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 60 | 50 |

Consommation propre

| Tension de secteur | Mode Off (Wh) | Mode Stand-by (Wh) | Mode de fonctionnement (Wh) |
|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| 100V-50Hz | 0,00 | 12,00 | 310,00 |
| 110V-60Hz | 0,00 | 12,00 | 310,00 |
| 230V-50Hz | 0,00 | 12,00 | 348,00 |

Remarque : Les informations sur la puissance électrique fournies ne doivent pas être utilisées pour définir le support électrique requis pour ce produit. Consultez votre représentant Quadient si vous avez besoin d'informations détaillées.

Fiche de données de sécurité du produit

IM-30

Revision
February 2020

Bruit audible

| Conditions en fonctionnement | Pression sonore [dB(A)] |
|------------------------------|-------------------------|
| Mode Stand-by | - |
| Fonctionnement – en continu | 68,0 |

Informations de sécurité

Étiquetage de sécurité et légal:



Certification de sécurité du produit

| Standard | Organisme de certification | Numéro de fichier |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| - | - | - |
| UL 1950 (1993) Sec. Ed. | UL | E153801 |
| EN 60950 (1992) | Quadiant Technologies Netherlands BV | - |

Compatibilité électromagnétique

| Standard | Organisme de certification | Numéro de fichier |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| EN 55022 (1994) | KEMA QUALITY BV | - |
| EN 61000-3-2 (1995) | KEMA QUALITY BV | - |
| EN 50082-1 (1997) | KEMA QUALITY BV | - |
| FCC Part 15 Class B | KEMA QUALITY BV | - |
| - | - | - |
| | | |
| | | |

Conformité avec la législation environnementale

Ce produit est conforme à la directive UE 2012/19/UE, Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) dans tous les Etats membres de l'UE.

Ce produit est conforme à la directive UE 2011/65/UE, Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) dans tous les Etats membres de l'UE.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Cette fiche de données de sécurité du produit (PSDS) est fournie sans frais aux clients de Quadiant Technologies Netherlands BV. Les données constituent les informations les plus à jour qui sont à la connaissance de Quadiant Technologies Netherlands BV au moment de la préparation de cette fiche de sécurité du produit (PSDS) et sont considérées comme étant correctes. Elles ne doivent pas être interprétées comme garantissant des propriétés spécifiques des produits tels que décrits ou l'aptitude à une application particulière. Pour de plus amples informations concernant la sécurité, veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur produit.